

苏州希拉米科LTCC射频元件列表

序号	类型	产品型号	Insertion loss	ATT	VSWR	封装尺寸	PIN	类别
1	三工器	CE01TIP2012RF162455V03	0.6 dB @1560-1610MHz 0.8 dB @2400-2500MHz 0.8 dB @4900-5950MHz	24 dB min. @860~960MHz 24 dB min. @1540~1605MHz 25 dB min. @1710~1990MHz 30 dB min. @2170MHz 14 dB min. @2400~2500MHz 10 dB min. @3600~3750MHz 15 dB min. @4800~5000MHz 20 dB min. @4800~5000MHz 15 dB min. @5000~6000MHz 10dB min. @7200~7500MHz 10dB min. @8100~8800MHz 15dB min. @8820~9600MHz 15dB min. @9600~9800MHz 20dB min. @9800~10000MHz 20dB min. @10000~11800MHz	2.0 max.	2.00*1.25*0.80	2-4-6-8/8	消费类
2	低通滤波器	CE01LPF1608RF2690V02	0.5 dB @673-2690 MHz	35 dB min. @ 4950~10500 MHz 27 dB min. @ 10500~12000 MHz	2.0 max.	1.60*0.80*0.60	4	消费类
3	双工器	CE01DIP1608RF152455V05	0.8 dB @2400~2500 MHz 0.6 dB @4900~6000 MHz 0.7 dB @1570~1610 MHz	20 dB min. @1570~1610MHz 15 dB min. @2400~2500MHz 15 dB min. @4900~6000MHz	2.0 max.	1.60*0.80*0.60	2-4-6/6	消费类
4	低通滤波器	CE01LPF1005RF2025V02	1.4 dB @1880~2025 MHz	8 dB min. @ 2400~2500 MHz 25 dB min. @ 3760~4050 MHz 25 dB min. @ 5150~5850 MHz 25 dB min. @ 5640~6075 MHz	2.0 max.	1.00*0.50*0.38	6	消费类
5	低通滤波器	CE01LPF3216RF0400V01	1.0 dB @DC~400 MHz	20 dB min. @ 660 MHz 40 dB min. @ 680~3000 MHz 20 dB min. @ 5500 MHz	1.2 max.	3.20*1.60*1.00	4	定制
6	高通滤波器	CE01HPF1608RF2300V02	1.3 dB @2300~2600 MHz	24dB min.@1710~ 1785 MHz 23dB min. @1805~1880 MHz 23dB min. @1880~1920 MHz 23 dB min. @1850~ 1915MHz 24 dB min. @1920~1980 MHz	1.58 max.	1.60*0.80*0.65	3	消费类
7	天线	CE01ANT6020RF2450V01	2400~2500 MHz	/	1.92 max.	6.00*2.00*1.20	2	消费类
8	天线	CE01ANT3216RF2450V02	2400~2500 MHz	/	1.92 max.	3.20*1.60*1.20	2	消费类
9	带通滤波器	CE01BPF1608RF1915V07	2.0 dB @1805-2025 MHz	30 dB min. @700~950MHz 15 dB min. @950~1050MHz 25 dB min. @2400~2500MHz 30 dB min. @2700~5400MHz 25 dB min. @5500~6200MHz 25 dB min. @9350~10150MHz	2.0 max.	1.60*0.80*0.60	3	消费类

10	带通滤波器	CE01BPF1608RF5500V02	1.5 dB @5150~5950 MHz	35 dB min. @700~2690MHz 28 dB min. @3300~3800MHz 28 dB min. @3800~4000MHz 3.5 dB min. @4400~4600MHz 8 dB min. @6900~7200MHz	2.0 max.	1.60*0.80*0.65	3	消费类
11	双工器	CE01DIP1608RF2455V07	0.85 dB @2400-2500 MHz 1.10 dB @4900-5950 MHz	20 dB min. @700~1200MHz 20 dB min. @1200~1300MHz 27 dB min. @1200~1300MHz 27 dB min. @1300~1500MHz 26 dB min. @1600~2000MHz 25 dB min. @2300~3000MHz 25 dB min. @4800~5000MHz 30 dB min. @7200~7500MHz 28dB min. @10000~11800MHz 13dB min. @15000~17700MHz	1.43 max.	1.60*0.80*0.60	5-3-1/6	消费类
12	带通滤波器	CE01BPF2012RF7240V01	1.5 dB @6240~8240 MHz	30 dB min. @ 698-2200 MHz 30 dB min. @ 2300-3800 MHz 19 dB min. @ 5150-5470 MHz 3 dB min. @ 5470-5725 MHz 17 dB min. @ 12500-16500 MHz 6 dB min. @ 18700-20000 MHz	2.21 max.	1.6*0.8*0.60	4	消费类
13	低通滤波器	CE01LPF1608RF2690V05	0.5 dB @4900~5950 MHz	32 dB min. @ 4950-6000 MHz 35 dB min. @ 6000-7500 MHz 35 dB min. @ 7500-8100 MHz 35 dB min. @ 8100-10500 MHz 27 dB min. @ 10500-12500MHz	1.92 max.	1.60*0.80*0.60	3	消费类
14	低通滤波器	CE01LPF3216RF2750V01	1.0 dB @DC-2750 MHz	20 dB min. @ 4000 MHz 30 dB min. @ 4100-6800 MHz 20 dB min. @ 4000-8400 MHz	1.2 max.	3.20*1.60*1.00	4	定制
15	天线	CE01ANT3216RF7000V01	6200-8800MHz	/	1.92 max.	3.20*1.60*1.20	2	消费类
16	天线	CE01ANT3216RF2450V01	2418-2484 MHz	/	1.92 max.	2.00*1.25*0.60	2	消费类
17	低通滤波器	CE01LPF3216RF0900V01	1.0 dB @DC-900 MHz	30 dB min. @ 1400 MHz 30 dB min. @ 1450-5400 MHz 25 dB min. @ 6500 MHz	1.2 max.	3.20*1.60*1.00	4	定制
18	高通滤波器	CE01HPF5032RF1340V02	3.5 dB @1340-2000 MHz	35 dB min. @0- 1230 MHz	1.92 max.	5.00*3.20*1.50	3	定制
19	低通滤波器	CE01LPF1608RF0960V01	0.9 dB @DC-960 MHz	30 dB min. @ 1554-1830 MHz 35 dB min. @ 2097-2745 MHz	1.6 max. (12.8dB min.)	1.60*0.80*0.60	6	消费类
20	带通滤波器	CE01BPF4832RF1800V03	3.0 dB @1300-2300 MHz	25 dB min. @ 1100MHz 25 dB min. @ 2500MHz	2.0 max.	4.8*3.2*1.2	4	定制

21	滤波器组	CE01LFB1606RFE0218V01	1.3 dB @225-330 MHz 1.3 dB @330-480 MHz 1.3 dB @480-700 MHz 1.3 dB @700-1100MHz 1.3 dB @1100-1800MHz	225~330MHz 50 dB min. @ 450~660 MHz 50 dB min. @675~990 MHz 330~480MHz 50 dB min. @ 660~960 MHz 50 dB min. @990~1440 MHz 480~700MHz 50 dB min. @ 960~1400 MHz 50 dB min. @1440~2100MHz 700~1100MHz 50 dB min. @ 1400~2200MHz 50 dB min. @2100~3300MHz 1100~1800MHz 50 dB min. @2200~3600MHz 50 dB min. @3300~5400 MHz	12@225-330 MHz 12@330-480 MHz 12 @480-700 MHz 10@700-1100MHz 8@1100-1800MHz	6.00*16.00*1.80	11	定制
22	低通滤波器	CE01LPF3216RF6000V01	2.5 dB @DC-6000MHz	25 dB min. @ 6400 MHz	1.92 max.	3.20*1.60*1.00	3	定制
23	带通滤波器	CE01BPF1608RF2600V01	2.0 dB @2500-2700 MHz	29.5 dB min. @ 806~1785 MHz 25 dB min. @ 1850~1910 MHz 17.5 dB min. @ 1920~1980MHz 8.5 dB min. @ 3300~3900 MHz 18.5 dB min. @ 4900~5900MHz	1.8 max.	1.60*0.80*0.60	4	消费类
24	带通滤波器	CE01BPF1608RF3750V02	2.0 dB @3300-4200 MHz	35 dB min. @ 100~2570 MHz 40 dB min. @ 2170MHz 25 dB min. @ 2620~2690MHz 20 dB min. @ 5150~5950 MHz 27 dB min. @6600~8400MHz	2.0 max.	1.60*0.80*0.60	3	消费类
25	带通滤波器	CE01BPF2520RF5800V01	2.30 dB max. @5725-5850 MHz	50 dB min. @ 902~928 MHz 30 dB min. @3919~4044MHz 30 dB min. @ 4822~4947MHz	2.0 max.	2.50*2.00*1.00	4	消费类
26	滤波器组	CE01LFB1414RFD0318V01	1.5 dB @30-46 MHz 1.5 dB @46-72 MHz 1.5 dB @72-115 MHz 1.8 dB @115-180 MHz	30~46MHz 50 dB min. @ 60~92 MHz 50 dB min. @ 90~138MHz 60dB min. @2100~2190MHz 46~72MHz 50 dB min. @ 92~144 MHz 50 dB min. @ 138~216MHz 60dB min. @2100~2190MHz 72~115MHz 50 dB min. @ 144~230 MHz 50 dB min. @ 216~345MHz 60dB min. @2100~2190MHz 115~180MHz 50 dB min. @ 230~360 MHz 50 dB min. @ 345~540MHz 60 dB min. @3100~3100MHz	2.0 max.	13.80*14.00*2.80	9	定制
27	低通滤波器	CE01LPF1005RF2700V02	0.5 dB @2300-2700 MHz	25 dB min. @ 4600~5400 MHz 25 dB min. @ 6900~8100 MHz	2.0 max.	1.00*0.50*0.38	5	消费类

28	滤波器组	CE01LFB0909RFC2267V01	1.2 dB @225-330 MHz 0.8 dB @330-480 MHz 0.8 dB @480-678 MHz	50 dB min. @ 450~990 MHz 50 dB min. @ 660~1440 MHz 50 dB min. @ 960~2034 MHz	1.5 max.	9.00*9.00*2.40		定制
29	带通滤波器	CE01BPF5032RF0840V01	6.0 dB @815-865 MHz	45 dB min. @740MHz 45 dB min. @ 940MHz	2.0 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
30	带通滤波器	CE01BPF5032RF0840V02	5.0 dB @740~940 MHz	45 dB min. @640MHz 45 dB min. @ 1040MHz	2.0 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
31	高通滤波器	CE01HPF5032RF1300V01	1.7 dB @1300-2300 MHz	30 dB min. @1100MHz 8 dB min. @ 1200MHz	1.6 max.	5.00*3.20*1.20	4	定制
32	巴伦	CE01BAL2012RF2600V02	2.0 dB @2500-2700 MHz	/	2.0 max.	2.00*1.25*0.90	1-3-4/6	消费类
33	巴伦	CE01BAL2012RF0600V02	2.0 dB @500-700 MHz	/	2.0 max.	2.00*1.25*0.90	1-3-4/6	消费类
34	高通滤波器	CE01HPF1608RF3300V01	0.80 dB @3300-7250 MHz	25 dB min. @ 450-960 MHz 20 dB min. @ 1427-1710MHz 20 dB min. @ 1710-1910MHz 20 dB min. @ 1910-2200MHz 20 dB min. @ 2300-2400MHz 20 dB min. @ 2400-2500MHz 20 dB min. @ 2500-2690MHz	2.0 max.	1.60*0.80*0.65	3	消费类
35	低通滤波器	CE01LPF1608RF0960V03	0.7 dB @699-960 MHz	30 dB min. @ 1427~1920 MHz 30 dB min. @ 2097~2880 MHz	2.0 max.	1.60*0.80*0.60	6	消费类
36	低通滤波器	CE01LPF1109RF2690V01	1.8 dB @2300-2690 MHz	25 dB min. @ 4600~5380 MHz 20 dB min. @ 6900~8000 MHz	1.92 max.	1.10*0.90*0.50	5	消费类
37	低通滤波器	CE01LPF5032RF2300V01	1.5 dB @1300-2300 MHz	27 dB min. @ 2500~3000 MHz	1.6 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
38	低通滤波器	CE01LPF1005RF2180V01	0.7 dB @1650-2180 MHz	20 dB min. @ 3350~4360 MHz 40 dB min. @ 5085~6540 MHz	1.43 max.	1.00*0.50*0.38	6	消费类
39	带通滤波器	CE01BPF1410RF1085V01	1.8 dB @2300-2690 MHz	40 dB min. @ DC~750 MHz 40 dB min. @ 1380~2000 MHz	1.8 max.	14.00*10.00*4.50	3	定制
40	带通滤波器	CE01BPF3216RF2275V01	3.0dB @2170-2380 MHz	40 dB min. @ DC~1720 MHz 40 dB min. @ 4200~6000 MHz	2.0 max.	3.20*1.60*0.99	4	定制
41	带通滤波器	CE01BPF4532RF3000V02	2.0 dB @2200-3800 MHz	20 dB min. @ 1200MHz 6 dB min. @ 4400 MHz	1.5 max.	4.50*3.20*1.50	4	定制
42	带通滤波器	CE01BPF4532RF7620V01	3.2dB @7610-7630 MHz	60 dB min. @ DC-6000MHz 30 dB min. @ 9300MHz 50 dB min. @10000-16000MHz	2.0 max.	4.50*3.20*1.50	3	定制
43	带通滤波器	CE01BPF4532RF9300V01	3.2dB @9290-9310 MHz	60 dB min. @ DC-6000MHz 40 dB min. @ 7620MHz 55 dB min. @12000-20000MHz	1.6 max.	4.50*3.20*1.50	3	定制

44	带通滤波器	CE01BPF4532RF10600V01	3.7dB @10200-11000 MHz	50 dB min. @ DC-6000MHz 45 dB min. @ 7620MHz 30 dB min. @ 9300MHz 15 dB min. @ 9600MHz 15 dB min. @ 11600MHz 25 dB min. @11860-12680MHz 45 dB min. @13560-14360MHz 50 dB min. @ 15240MHz 35 dB min. @16000-20500MHz	1.5 max.	4.50*3.20*1.50	3	定制
45	带通滤波器	CE01BPF4532RF12280V01	3.0dB @11680-12880 MHz	60dB min. @ DC-7000MHz 50 dB min. @ 7620MHz 45 dB min. @ 9300MHz 25 dB min. @10200-11000MHz 20 dB min. @ 13600MHz 25 dB min. @ 14400MHz 45 dB min. @15200-16000MHz 50 dB min. @ 18600MHz 40 dB min. @20000-26000MHz	1.5 max.	4.50*3.20*1.50	3	定制
46	带通滤波器	CE01BPF4532RF2575V01	4.0 dB @2565-2585 MHz	60 dB min. @ 165-185MHz 30 dB min. @ 330~1815MHz 35 dB min. @ 1815~1835MHz 30 dB min. @1835~2070MHz 20 dB min. @ 2400MHz 20 dB min. @ 2730~2770MHz 40 dB min. @4060~5540MHz	2.0 max.	4.50*3.20*1.50	4	定制
47	低通滤波器	CE01LPF3216RF0530V01	1.0 dB @DC-530 MHz	20 dB min. @870~945MHz 41 dB min. @ 945~3000MHz	1.5 max.	3.20*1.60*0.94	4	定制
48	带通滤波器	CE01BPF3216RF2950V01	2.5 dB @2800-3100 MHz	40dB min.@1500MHz 40dB min.@5000MHz	2.0 max.	3.20*1.60*1.00	4	定制
49	低通滤波器	CE01LPF1608RF3800V03	0.6 dB @3300-3800 MHz	35 dB min. @ 6600-7600MHz 32 dB min. @ 9900-11400MHz	2.0 max.	1.60*0.80*0.60	6	消费类
50	带通滤波器	CE01BPF5032RF0750V05	3.0 dB @600-900 MHz	50 dB min. @ DC-300MHz 50 dB min. @ 1200-1800MHz	1.5 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
51	带通滤波器	CE01BPF4532RF1500V02	3.0 dB @1350-1650 MHz	50 dB min. @ DC-650MHz 50 dB min. @ 235-3300MHz	1.5 max.	4.50*3.20*1.50	4	定制

52	带通滤波器	CE01BPF4532RF3900V02	3.0 dB @3750-4050 MHz	48 dB min. @ DC~1650MHz 35 dB min. @ 2100~2700MHz 30 dB min. @ 3300MHz 4 dB min. @4200MHz 30 dB min. @ 4500MHz 30 dB min. @ 480MHz 50 dB min. @5250~5550MHz 55 dB min. @ 5400MHz 50 dB min. @6750~7050MHz 50 dB min. @7500~8100MHz	1.4 max.	4.50*3.20*1.50	4	定制
53	带通滤波器	CE01BPF5032RF0750V02	3.5 dB @730-770 MHz	50 dB min. @DC~590MHz 50 dB min. @910~1800MHz	1.3 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
54	带通滤波器	CE01BPF5032RF0962V01	3.0 dB @700-1224 MHz	45 dB min. @DC~500MHz 45 dB min. @1400~2448MHz	1.35 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
55	带通滤波器	CE01BPF1608RF3550V02	2.6 dB @3300-3800 MHz	30 dB min. @ 1400-2000 MHz 25 dB min. @ 2400-2700 MHz 30 dB min. @ 4900-5850 MHz	1.92 max.	1.60*0.80*0.65	3	定制
56	带通滤波器	CE01BPF6032RF5600V01	3.0 dB @5200-6000 MHz	45 dB min. @ 0-4800 MHz 45 dB min. @ 6500-8000 MHz 35 dB min. @ 8000-10000 MHz	2.0 max.	6.00*3.20*2.00	4	定制
57	带通滤波器	CE01BPF9042RF0875V01	4.0 dB @350-1400 MHz	45 dB min. @ 0-150 MHz 45 dB min. @1600-1800 MHz 30 dB min. @ 1800-3000 MHz 20 dB min. @ 3000-6000 MHz	2.0 max.	9.00*4.20*2.35	4	定制
58	带通滤波器	CE01BPF8032RF3050V01	3.5 dB @2600-3500 MHz	45 dB min. @ 0-2400 MHz 45 dB min. @4000-6000 MHz	2.0 max.	8.00*3.20*2.00	4	定制
59	带通滤波器	CE01BPF8042RF1800V01	3.5 dB @1400-2200 MHz	45 dB min. @ 0-1150 MHz 45 dB min. @ 2800-4000 MHz 40 dB min. @ 4000-6000 MHz	2.0 max.	8.00*4.20*2.00	4	定制
60	高通滤波器	CE01HPF5032RF1328V02	2.5 dB @1328-1620 MHz	22.5 dB min. @1195-1245 MHz	1.7 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
61	带通滤波器	CE01BPF5032RF0625V01	3.0 dB @545-705 MHz	3.0Max.@40dB/1dBc rectangular coefficient	1.5 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
62	带通滤波器	CE01BPF3216RF1575V01	2.0 dB @1250-1900 MHz	30 dB min. @ DC~1000 MHz 30 dB min. @ 2500-5000 MHz	2.0 max.	3.20*1.60*1.00	4	定制
63	带通滤波器	CE01BPF1608RF5500V10	0.85 dB @5150-5950 MHz	35 dB min. @30-2700 MHz 30 dB min. @3400-3800 MHz 15 dB min. @ 7250-7800 MHz 20 dB min. @10300-11700 MHz	1.92 max.	1.60*0.80*0.65	3	消费类
64	滤波器组	CE01LFB1411RF0308V03	1.45 dB @30-43 MHz 1.45 dB @43-62 MHz 1.40 dB @62-88 MHz	42 dB min. @60-352 MHz 45 dB min. @86-352MHz 45 dB min. @ 124-352 MHz	1.5 max.	14.00*10.90*2.50	7	定制
65	滤波器组	CE01LFB9090RF2267V02	1.1 dB @225-330 MHz 0.8 dB @330-480 MHz 0.8 dB @480-678 MHz	50 dB min. @450-990MHz 50 dB min. @660-1440MHz 50 dB min. @ 960-2034 MHz	1.6 max. @225-330 MHz 1.5 max. @330-480 MHz 1.5 max. @480-678 MHz	9.00*9.00*2.50	7	定制
66	低通滤波器	CE01LPF5032RF1950V01	1.0 dB @1300-1950 MHz	40 dB min. @2600-7800 MHz	1.5 max.	5.00*3.20*1.50	3	定制

67	高通滤波器	CE01HPF6032RF2500V01	2.0 dB @2500-3500 MHz	60 dB min. @ 0~1200 MHz 50 dB min. @ 1500-1800 MHz	1.6 max.	6.00*3.20*1.50	4	定制
68	带通滤波器	CE01BPF3216RF4000V01	2.5 dB @3700-4300 MHz	40 dB min. @ 3000 MHz 40 dB min. @ 5100 MHz	1.8 max.	3.20*1.60*1.00	3	定制
69	带通滤波器	CE01BPF3216RF1625V01	1.5 dB @1300-1950 MHz	31.5 dB min. @ DC~1000 MHz 35dB min. @ 3250MHz	2.0 max.	3.20*1.60*1.00	4	定制
70	带通滤波器	CE01BPF12060RF860V02	3.5 dB @835-885 MHz	35dB min. @ DC~690 MHz 35dB min. @980~2000MHz	1.6 max.	12.00*6.00*2.00	3	定制
71	带通滤波器	CE01BPF12060RF170V02	3.0 dB @145-195 MHz	28dB min. @ DC~120MHz 28dB min. @220~1000MHz	1.6 max.	12.00*6.00*2.00	3	定制
72	高通滤波器	CE01HPF5032RF1400V01	3.0 dB @1400-1800 MHz	30dB min. @ 1258~1278MHz	1.92 max.	5.00*3.20*1.50	3	定制
73	带通滤波器	CE01BPF8032RF0245V02	3.8 dB @225-265 MHz	18dB min. @202MHz 26dB min. @292MHz	2.0 max.	8.00*3.20*1.50	4	定制
74	带通滤波器	CE01BPF8032RF0288V02	3.5 dB @265-310 MHz	18dB min. @238MHz 28B min. @341MHz	2.0 max.	8.00*3.20*1.50	4	定制
75	带通滤波器	CE01BPF8032RF0335V02	3.5 dB @310-360 MHz	18dB min. @279MHz 28dB min. @396MHz	2.0 max.	8.00*3.20*1.50	4	定制
76	带通滤波器	CE01BPF8032RF0388V02	3.2 dB @360-415 MHz	18dB min. @324MHz 28dB min. @457MHz	2.0 max.	8.00*3.20*1.50	4	定制
77	带通滤波器	CE01BPF8032RF0445V02	3.2 dB @415-475 MHz	18dB min. @373MHz 28dB min. @523MHz	2.0 max.	8.00*3.20*1.50	4	定制
78	带通滤波器	CE01BPF8032RF0508V02	2.8 dB @475-540 MHz	18dB min. @427MHz 28dB min. @595MHz	2.0 max.	8.00*3.20*1.50	4	定制
79	带通滤波器	CE01BPF8032RF0574V02	2.8 dB @540-608 MHz	18dB min. @486MHz 28dB min. @669MHz	2.0 max.	8.00*3.20*1.50	4	定制
80	带通滤波器	CE01BPF8032RF0643V01	2.5 dB @608-678 MHz	18dB min. @547MHz 28dB min. @746MHz	2.0 max.	8.00*3.20*1.50	4	定制
81	带通滤波器	CE01BPF5032RF0750V03	2.0 dB @550-950 MHz	50dB min. @250MHz 50dB min. @1250MHz	1.8 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
82	带通滤波器	CE01BPF5032RF0750V04	3.5 dB @725-775 MHz	26dB min. @1~450MHz 26dB min. @1050~3500MHz	1.8 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
83	低通滤波器	CE01LPF2012RF1000V01	0.8 dB @DC-1000 MHz	20 dB min. @1550~1900 MHz 35dB min. @ 1900~3000 MHz 30 dB min. @ 3000~6000 MHz 30 dB min. @ 6000~10000 MHz	1.5 max.	2.00*1.25*0.95	8	定制
84	带通滤波器	CE01BPF4532RF2360V01	3.0 dB @2000-2720 MHz	25dB min. @1640MHz 25dB min. @3080MHz	2.0 max.	4.50*3.20*1.50	4	定制
85	带通滤波器	CE01BPF2520RF2450V02	1.2 dB @2400-2500 MHz	30 dB min. @880~1785 MHz 25dB min. @ 1850~1910 MHz 20 dB min. @ 4800~5000 MHz 20 dB min. @ 7200~7500 MHz	2.0 max.	2.50*2.00*1.00	4	定制
86	带通滤波器	CE01BPF4832RF1900V01	3.0 dB @1400-2400 MHz	50 dB min. @DC~1080 MHz 45 dB min. @ 2670~2800 MHz 49 dB min. @ 2800~5000 MHz	1.8 max.	4.80*3.20*1.20	4	定制

87	带通滤波器	CE01BPF4532RF1800V01	2.5 dB @1600-2000 MHz	50 dB min. @100~600 MHz 40 dB min. @ 2400~3000 MHz 50 dB min. @ 3000~5000 MHz	1.6 max.	4.50*3.20*1.50	4	定制
88	带通滤波器	CE01BPF2520RF9600V01	3.0 dB @9400-9800 MHz	50dB min. @7800MHz	2.0 max.	2.50*2.00*1.00	4	定制
89	带通滤波器	CE01BPF2520RF5800V03	3.0 dB @5600-6000 MHz	50dB min. @4000MHz 45dB min. @11200~12000MHz	2.0 max.	2.50*2.00*1.00	4	消费类
90	带通滤波器	CE01BPF5032RF0625V04	3.0 dB @525-725 MHz	45 dB min. @ 325 MHz 45 dB min. @ 925 MHz 10 dB min. @ 1000~7000 MHz	1.6 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
91	双工器	CE01DIP1608RF1524V01	1.6 dB @1570-1610 MHz 1.5 dB @2400-2500 MHz	20 dB min. @ 1570~1610 MHz 20 dB min. @ 2400~2500 MHz	2.0 max.	1.60*0.80*0.60	2-6-4/6	消费类
92	低通滤波器	CE01LPF1005RF0787V01	0.6 dB @747-787 MHz	30 dB min. @ 1554~1610 MHz 25 dB min. @ 2238~2361 MHz	1.92 max.	1.00*0.50*0.40	6	消费类
93	带通滤波器	CE01BPF9032RF5750V01	2.2 dB @5500-6000 MHz	37dB min. @DC~5000MHz 37dB min. @6450~9000MHz	1.8 max.	9.00*3.20*1.50	3	定制
94	带通滤波器	CE01BPF4532RF2750V01	3.0 dB @2500-3000 MHz	28dB min. @ 1750MHz 28 dB min. @4000MHz	2.0 max.	4.50*3.20*1.50	4	定制
95	带通滤波器	CE01BPF2012RF3750V01	2.1 dB @3300-4200 MHz	43dB min. @ 100~915 MHz 43dB min. @ 1427~1467MHz 45 dB min. @ 1627~1661MHz 40 dB min. @ 1695~1785 MHz 40 dB min. @ 1850~2025 MHz 35 dB min. @ 2300~2400 MHz 35 dB min. @ 2400~2495 MHz 28 dB min. @ 2496~2690MHz 1 dB min. @ 2700~3050MHz 4dB min. @ 4450~4900 MHz 33 dB min. @ 4900~5925MHz 33 dB min. @6600~8400MHz 33 dB min. @ 9900~12600MHz	2.1 max.	2.00*1.25*0.65	6	消费类
96	低通滤波器	CE01LPF1608RF0960V04	0.9 dB @699-960 MHz	30 dB min. @ 1427~1920MHz 30 dB min. @ 2097~2880 MHz	1.8 max.	1.60*0.80*0.60	6	消费类
97	低通滤波器	CE01LPF1608RF2050V01	1.2 dB @1880-2025 MHz	25 dB min. @ 2400~250MHz 25 dB min. @ 4020~4045 MHz 25 dB min. @ 6030~6075MHz	1.6 max.	1.60*0.80*0.60	3	消费类
98	带通滤波器	CE01BPF5050RF1150V01	1.5 dB @300-2000 MHz	35 dB min. @ 10~230MHz 35 dB min. @ 2400~3400 MHz	1.6 max.	5.00*5.00*2.00	4	定制
99	巴伦	CE01BAL2012RF5500V01	1.5 dB @3000-8000 MHz	/	2.32 max.	2.00*1.25*0.95	1-3-4/6	消费类
100	带通滤波器	CE01BPF4532RF1800V02	4.0 dB @1780-1820 MHz	50 dB min. @ 2400 MHz	1.8 max.	4.50*3.20*1.50	4	定制
101	带通滤波器	CE01BPF4532RF1800V04	4.0 dB @1400-2200 MHz	30 dB min. @ 2400~3000 MHz	1.6 max.	4.50*3.20*1.50	4	定制
102	电桥	CE01CPL3225RF0200V01	1.0 dB @130-270 MHz	/	1.5 max.	3.20*2.50*1.50	1-4-6-3/6	定制

103	双工器	CE01DIP2520RF2655V03	0.40 dB @617-960 MHz 0.60 dB @1427-2170 MHz 0.95 dB @2496-2690 MHz 1.20 dB @3300-3400 MHz 1.00 dB @3400-3600 MHz 0.85 dB @3600-3800 MHz 0.65 dB @5150-5925 MHz	20 dB min. @ 3300~3400 MHz 20 dB min. @ 3400~3800 MHz 28 dB min. @ 5150~5925 MHz 30 dB min. @ 698~960 MHz 22 dB min. @ 1427~1511 MHz 20 dB min. @ 1710~2690 MHz 15 dB min. @ 10300~11700 MHz 10.0 dB min. @ 15450~17550 MHz	1.50 max. @ 698~960 MHz 1.70 max. @ 1427~2690 MHz 2.0 max. @ 3300~3400 MHz 1.70 max. @ 3400~3800 MHz 2.0 max. @ 5150~5925 MHz	2.50*2.00*0.65	2-5-7/9	消费类
104	带通滤波器	CE01BPF9042RF0153V01	2.0 dB @113.6-193.6 MHz	50 dB min. @ DC~91.2MHz 43 dB min. @ 216~230 MHz 47 dB min. @ 230~300MHz 27 dB min. @ 300~500MHz	2.0 max.	9.00*4.20*1.60	3	定制
105	电桥	CE01CPL2012RF3700V01	0.35 dB @3200-4200 MHz	/	1.4 max.	2.00*1.25*0.80	1-4-6-3/6	定制
106	带通滤波器	CE01BPF2012RF5500V01	1.6 dB @4900-5950 MHz	50 dB min. @ 1280~3300MHz 33 dB min. @ 3300~4000 MHz 12 dB min. @ 4375~4465 MHz 18 dB min. @ 7300~8930MHz 38 dB min. @ 3300~3400 MHz 50 dB min. @9800~11900 MHz	2.0 max.	2.00*1.25*0.95	4	定制
107	巴伦	CE01B1A3838RF0113V01	1.6 dB @80-160 MHz	/	1.92 max.	3.81*3.81*2.00	3-1-4/6	定制
108	巴伦	CE01B1A3838RF0548V01	1.5 dB @300-1000 MHz	/	1.92 max.	3.81*3.81*2.00	3-1-4/6	定制
109	巴伦	CE01B1A3838RF1549V01	1.5 dB @1000-2400 MHz	/	1.92 max.	3.81*3.81*2.00	3-1-4/6	定制
110	巴伦	CE01BAL2012RF5500V02	1.5 dB @3000-8000 MHz	/	2.32 max.	2.00*1.25*0.95	3-1-4/6	定制
111	功分器	CE01P2S2012RF0100V01	1.0 dB @80-120 MHz	/	1.92 max.	2.00*1.25*0.95	5-1-3/6	定制
112	功分器	CE01P4S4838RF0154V01	1.6 dB @80-300 MHz	/	2.0 max.	4.50*3.00*2.50	11-2-3-5-6/14	定制
113	功分器	CE01P2S3216RF2025V01	0.8 dB @1850-2200 MHz	/	1.92 max.	3.20*1.60*1.00	5-1-3/6	定制
114	功分器	CE01P4S4842RF0100V01	1.5 dB @98-102 MHz	/	1.92 max.	4.80*4.20*0.60	2-4-5-9-10/10	定制
115	功分器	CE01P2S3225RF0100V01	1.0 dB @98-102 MHz	/	1.43 max.	3.20*2.50*2.60	2-4-6/6	定制
116	带通滤波器	CE01BPF5050RF0837V01	1.5 dB @300-2000 MHz	35 dB min. @ 10~230MHz 35 dB min. @ 2400~3400 MHz	1.6 max.	5.00*5.00*2.00	4	定制
117	带通滤波器	CE01BPF5032RF2600V02	4.2 dB @2400-2800 MHz	45 dB min. @ 10~1800MHz 40 dB min. @ 1800~2000 MHz 30 dB min. @ 2000~2200 MHz 30 dB min. @ 3100~3300 MHz 40 dB min. @ 3300~3400 MHz 42 dB min. @3400~6000 MHz	2.0 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制

118	带通滤波器	CE01BPF5032RF3150V02	4.5 dB @2800-3500 MHz	45 dB min. @ 10~2200MHz 40 dB min. @ 2200~2400 MHz 30 dB min. @ 2400~2500 MHz 30 dB min. @ 3800~3900 MHz 40 dB min. @ 3900~4000 MHz 42 dB min. @4000~6000 MHz	2.0 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
119	带通滤波器	CE01BPF5032RF3850V02	4.5 dB @3500-4200 MHz	45 dB min. @ 10~2500MHz 40 dB min. @ 2500~3000 MHz 30 dB min. @ 3000~3100 MHz 30 dB min. @ 4500~4700 MHz 40 dB min. @ 4700~4800 MHz 50 dB min. @4800~6000 MHz	2.0 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
120	带通滤波器	CE01BPF5032RF4600V02	3.8 dB @4200-4800 MHz	45 dB min. @ 10~3300MHz 40 dB min. @ 3300~3700 MHz 30 dB min. @ 3700~3900 MHz 20 dB min. @ 5100~5200 MHz 30 dB min. @ 5200~5400 MHz 35 dB min. @ 5400~7000 MHz	2.0 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
121	带通滤波器	CE01BPF5032RF5200V02	5.0 dB @4800-5600 MHz	45 dB min. @ 10~4200MHz 40 dB min. @ 4200~4300 MHz 30 dB min. @ 4300~4500 MHz 20 dB min. @ 6000~6200 MHz 35 dB min. @ 6200~6400 MHz 35 dB min. @ 6400~7000 MHz	2.0 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
122	带通滤波器	CE01BPF5032RF5800V02	4.5 dB @5600-6000 MHz	40 dB min. @ 10~4500MHz 40 dB min. @ 4500~5000 MHz 30 dB min. @ 5000~5200 MHz 18 dB min. @ 6250~6400 MHz 30 dB min. @ 6400~7000 MHz 30 dB min. @ 7000 MHz	2.0 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
123	带通滤波器	CE01BPF5032RF1650V02	4.0 dB @1150-2150 MHz	28 dB min. @950MHz 30 dB min. @2350MHz	2.0 max.	5.00*3.20*1.50		定制
124	双工器	CE01DIP1608RF2455V11	0.6 dB @2400-2500 MHz 1.5 dB @5150-5850 MHz	23 dB min. @ 4800~5000 MHz 30 dB min. @ 7200~7500MHz 25 dB min. @ 2400~2500 MHz 15 dB min. @ 3400~3600 MHz 10 dB min. @ 3600~3900 MHz 20 dB min. @ 6900~7550 MHz 30 dB min. @ 10600~11700 MHz 20 dB min. @ 15300~16200 MHz	2.0 max.	1.60*0.80*0.60	2-4-6/6	消费类

125	双工器	CE01DIP3216RF0809V02	0.60 dB @300-500 MHz 0.80 dB @500-700 MHz 1.0 dB @700-750 MHz 2.0 dB @750-800 MHz 1.80 dB @885-900 MHz 1.50 dB @900-1000 MHz 0.95 dB @1000-2320 MHz 0.80 dB @2320-2370 MHz 1.20 dB @2370-2700 MHz	300-800 MHz 15 dB Min. @ 885-2700 MHz 885-2700 MHz 11 dB Min. @ 300-800 MHz	1.92 max.	3.20*1.60*0.90	2-6-4/6	定制
126	功分器	CE01P2S1608RF7000V01	0.90 dB @5200-7700 MHz	/	2.1 max.	1.60*0.80*0.60	5-1-3/6	定制
127	低通滤波器	CE01LPF1608RF10000V01	4.0 dB @DC-10000 MHz	15 dB min. @10.5~11MHz 27 dB min. @11~20MHz	2.0 max.	1.60*0.80*0.60	4	定制
128	电桥	CE01CPL3216RF1455V01	0.7 dB @1100-1400MHz 0.8 dB @1400-1600MHz 0.9 dB @1600-1925MHz	/	1.5 max.	3.20*1.60*0.90	1-4-6-3/6	定制
129	带通滤波器	CE01BPF4532RF1800V05	3.5 dB @1750-1850 MHz	40 dB min. @DC~1600MHz 35 dB min. @2000-4000MHz	2.0 max.	4.50*3.20*2.00	4	定制
130	带通滤波器	CE01BPF9042RF0125V01	3.0 dB @110-140 MHz	18 dB min. @DC~100MHz 18 dB min. @150-500MHz	1.5 max.	9.00*4.20*1.60	3	定制
131	带通滤波器	CE01BPF5032RF1800V01	3.2 dB @1600-2000 MHz	40 dB min. @100~1350MHz 40 dB min. @2250-5000MHz	2.0 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制
132	带通滤波器	CE01BPF4532RF1525V01	3.0 dB @1300-1750 MHz	45 dB min. @DC~900MHz 50 dB min. @2600-3000MHz	2.0 max.	4.50*3.20*1.40	4	定制
133	电桥	CE01CPL2012RF7750V01	0.4 dB @7000-8500 MHz	/	1.5 max.	2.00*1.25*0.80	1-3-4/6	定制
134	滤波器组	CE01LFB9013RF1067V01	3.0 dB @108-170 MHz 2.6 dB @170-268 MHz 2.5 dB @268-425 MHz 2.5 dB @425-678 MHz	108~170MHz 50dB min. @216~510MHz 170~268MHz 50dB min. @340~804MHz 268~425MHz 50dB min. @536~1275MHz 425~678MHz 50dB min. @850~2034MHz	2.0 max.	9.00*13.00*2.00	8	定制
135	带通滤波器	CE01BPF6032RF1675V01	2.5 dB @1350-2000 MHz	33 dB min. @DC~1090MHz 33 dB min. @2260~3000MHz	2.0 max.	6.00*3.20*2.00	4	定制
136	滤波器组	CE01LFB9060RF2251V01	1.5 dB @225-335 MHz 1.5 dB @335-512 MHz	225~335MHz 40 dB min. @450-1005MHz 335~512MHz 40 dB min. @670-1536MHz	1.5 max.	9.00*6.00*2.00	5	定制

137	滤波器组	CE01LFB1411RF0822V01	1.5 dB @88-125 MHz 1.5 dB @125-180 MHz 1.5 dB @180-225 MHz	88~125MHz 40 dB min. @176-375MHz 125~180MHz 40 dB min. @250-540MHz 180~225MHz 40 dB min. @360-675MHz	1.5 max.	14.00*10.90*2.50	6	定制
138	低通滤波器	CE01LPF4532RF2000V01	1.2 dB @1250-2000 MHz	40 dB min. @2500-6000MHz	2.0 max.	4.50*3.20*2.00	4	定制
139	低通滤波器	CE01LPF4532RF0800V01	1.2 dB @512-800 MHz	40 dB min. @1024-2400MHz	2.0 max.	4.50*3.20*2.00	4	定制
140	低通滤波器	CE01LPF4532RF3000V01	1.2 dB @2000-3000 MHz	40 dB min. @4000-9000MHz	2.0 max.	4.50*3.20*2.00	4	定制
141	低通滤波器	CE01LPF4532RF1250V01	1.2 dB @800-1250 MHz	40 dB min. @1600-3750MHz	2.0 max.	4.50*3.20*2.00	4	定制
142	带通滤波器	CE01BPF2520RF9600V02	3.2 dB @9400-9800 MHz	50 dB min. @7800MHz 40 dB min. @22000-27000MHz	2.0 max.	2.50*2.00*1.00	4	定制
143	低通滤波器	CE01LPF5032RF2200V01	1.5 dB @200-2200 MHz	27 dB min. @2400-4000MHz	1.43 max.	5.00*2.30*1.50	4	定制
144	低通滤波器	CE01LPF3216RF0180V01	1.0 dB @DC-180 MHz	20 dB min. @370-525 MHz 40 dB min. @525-2150 MHz 35 dB min. @2150-2350 MHz 20 dB min. @ 2350-6400 MHz	1.6 max.	3.20*1.60*0.94	4	定制
145	低通滤波器	CE01LPF3216RF0310V01	1.5 dB @DC-310 MHz	25 dB min. @450-510 MHz 40 dB min. @510-590 MHz 30 dB min. @ 590-1000 MHz	1.6 max.	3.20*1.60*0.94	4	定制
146	带通滤波器	CE01BPF3216RF1400V01	2.8 dB @1280-1520 MHz	18 dB min. @1180MHz 18 dB min. @1620MHz	1.6 max.	3.20*1.60*0.90	4	消费类
147	带通滤波器	CE01BPF3216RF1400V02	1.6 dB @1280-1520 MHz	20 dB min. @1080MHz 20 dB min. @1720MHz	1.6 max.	3.20*1.60*0.90	4	消费类
148	低通滤波器	CE01LPF4532RF2200V01	1.1 dB @DC-2200 MHz	50 dB min.@3000-3500 MHz 40 dB min.@3500-4500 MHz 30 dB min. @ 4500-6000 MHz	1.6 max.	4.50*3.20*1.50	4	定制
149	高通滤波器	CE01HPF3216RF3200V01	0.85 dB @3400-3800 MHz	45 dB min. @1800-2050 MHz	1.6 max.	3.20*1.60*0.94	4	定制
150	模组	CE01MPF1024RF8000V01	0.7 dB @DC-800 MHz 1.0 dB @800-1500 MHz 2.0 dB @1500-2000 MHz 23.5 dB @3500-5500 MHz	30 dB min. @9500-15000 MHz	1.25 max. @DC-800 MHz 1.5 max. @800-1500 MHz 1.92 max.@1500-2000 MHz 1.43 max. @3500-5500 MHz	6.50*2.00*1.80	4	定制

151	模组	CE01MPF6520RF8000V01	2.0 dB @DC-2000 MHz 19.5 dB @3500-8000 MHz	30 dB min. @9500-15000 MHz	1.92 max.@DC-2000 MHz 1.67 max. @3500-4000 MHz 1.5 max. @4000-8000 MHz	6.50*2.00*1.80	4	定制
152	低通滤波器	CE01LPF8989RF0158V01	2.0 dB @DC-158 MHz	20 dB min. @220-255 MHz 40 dB min. @255-10000 MHz	1.6 max.	8.89*8.89*2.54	8	定制
153	带通滤波器	CE01BPF8989RF0137V01	2.5 dB @95-180 MHz	35 dB min. @ 48 MHz 20 dB min. @ 58 MHz 20 dB min. @ 260 MHz 35 dB min. @310-25000 MHz	1.9 max.	8.89*8.89*2.54	8	定制
154	天线	CE01ANT3216RF2442V01	2400-2484 MHz	/	2.5 max.	3.20*1.60*0.60	2	消费类
155	天线	CE01ANT5020RF2442V01	2400-2484 MHz	/	2.5 max.	5.00*2.00*1.00	2	消费类
156	低通滤波器	CE01LPF3216RF1700V01	2.5 dB @950-1700 MHz	30 dB min. @1700MHz	2.0 max.	3.20*1.60*0.94	4	定制
157	高通滤波器	CE01HPF3216RF0950V01	2.0 dB @950-3200 MHz	40 dB min. @500MHz 20 dB min. @640MHz	1.5 max.	3.20*1.60*0.94	4	定制
158	带通滤波器	CE01BPF3216RF1625V02	2.0 dB @1300-1950 MHz	30 dB min. @DC~1000MHz 10 dB min. @2146MHz 35 dB min. @3250MHz	2.0 max.	3.20*1.60*1.00	4	定制
159	功分器	CE01P3S2012RF1200V01	1.8 dB @900~1600 MHz	/	1.67 max.	2.00*1.20*0.85	2-6-4-3/6	定制
160	低通滤波器	CE01LPF1608RF8700V01	1.6 dB @DC~8700 MHz	20 dB min. @13000~15000MHz 25 dB min. @15000~18000MHz 25 dB min. @18000~22500MHz 15 dB min. @22500~26500MHz	1.67 max.	1.60*0.80*0.60	4	定制
161	巴伦	CE01B1A2012RF1000V01	1.5 dB @600~1400 MHz	/	1.92 max.	2.00*1.20*0.85	1-3-4/6	定制
162	带通滤波器	CE01BPF3216RF3100V01	2.0 dB @2000~4200 MHz	20 dB min. @DC~1000MHz 20 dB min. @5200~7000MHz	2.0 max.	3.20*1.60*0.94	4	定制
163	带通滤波器	CE01BPF2520RF5800V04	1.2 dB @5725~5850 MHz	50 dB min. @902~928MHz 30 dB min. @ 3919~4044MHz 30 dB min. @ 4822~4947MHz	2.0 max.	2.50*2.00*1.00	4	定制
164	带通滤波器	CE01BPF2020RF9300V01	3.5dB @8.50~10.1 GHZ	15 dB min. @ DC~8.0GHz 15 dB min. @ 10.6~12.5GHz	1.92 max.	2.00*2.00*0.80	6	定制
165	巴伦	CE01B1A2012RF0106V01	0.8 dB @80~140 MHz	/	1.92 max.	2.00*1.20*0.95	1-3-4/6	定制
166	带通滤波器	CE01BPF1608RF2495V01	2.0 dB @2300~2690 MHz	12 dB min. @ 100~1800MHz 25 dB min. @ 3600~4000MHz	2.0 max.	1.60*0.80*0.60	4	定制
167	低通滤波器	CE01LPF1005RF2700V03	0.45 dB @2400~2500 MHz 0.60 dB @2500~2700 MHz	21 dB min. @ 4800~5400 MHz 21 dB min. @ 7200~8100 MHz	1.8 max.	1.00*0.50*0.38	3	定制

168	带通滤波器	CE01BPF4525RF8280V01	4.0 dB @8280 MHz	48 dB min. @ DC~7000 MHz 42 dB min. @ 9500~10420 MHz 55 dB min. @ 10420~10820 MHz	2.0 max.	4.50*2.50*1.00	3	定制
169	带通滤波器	CE01BPF4525RF9450V01	4.2 dB @9450 MHz	50 dB min. @ DC~6910 MHz 60 dB min. @ 6910~7310 MHz 50 dB min. @ 7310~8000 MHz 30 dB min. @ 8080~8480 MHz 30 dB min. @ 10420~20000 MHz	2.0 max.	4.50*2.50*1.00	3	定制
170	带通滤波器	CE01BPF3220RF1190V01	1.5 dB @1090~ 1310 MHz	15 dB min. @ 990 MHz 15 dB min. @ 1410 MHz	2.0 max.	3.20*2.00*1.00	4	定制
171	带通滤波器	CE01BPF1605RF3000V01	4.3dB @2166.5~3833.5 MHz 2.5dB @2400~3600 MHz	50dB min. @DC~1840 MHz 20dB min. @1840~2000 MHz 20dB min. @4000~4160 MHz 50dB min. @4160~5000 MHz 50dB min. @5000~8000 MHz 20dB min. @8000~10000 MHz	1.58 max.	16.50* 5.00*2.70	3	定制
172	低通滤波器	CE01LPF3216RF1700V02	1.2dB @950~1700 MHz 3.0dB @ 2050 MHz	20dB min. @ 2375 MHz 30dB min. @ 2500~6500 MHz 20dB min. @7000 MHz	2.0 max.	3.20*1.60*0.94	4	定制
173	带通滤波器	CE01BPF4842RF1800V01	3.2dB @1650~1950 MHz	40dB min. @ 1350 MHz 40dB min. @ 2250MHz	2.0 max.	4.80*4.20*1.50	4	定制
174	带通滤波器	CE01BPF9042RF0184V01	2.5dB @134.32~234.32 MHz	50dB min. @ DC~112 MHz 50dB min. @ 257~500 MHz	1.5 max.	9.00*4.20*1.60	3	定制
175	带通滤波器	CE01BPF4532RF0750V05	2.0 dB @550~950MHz	50 dB min.@250MHz 50 dB min.@1250MHz	1.8 max.	4.50*3.20*1.50	2	定制
176	带通滤波器	CE01BPF4532RF0750V06	3.5 dB @725~775MHz	26 dB min.@1~450MHz 26 dB min.@1050~3500MHz	1.8 max.	4.50*3.20*1.50	2	定制
177	带通滤波器	CE01BPF2520RF5800V02	1.2 dB max.@5725~5850MHz	50dB min. @ 902~928MHz 30 dB min. @ 3919~4044 MHz 30 dB min. @ 4822~4947 MHz	2.0 max.	2.50*2.00*1.00	4	定制
178	带通滤波器	CE01BPF8032RF1800V02	7.0 dB max.@1790~1810MHz	30dB min. @ 1710MHz 30 dB min. @ 1890 MHz 30 dB min. @ 3600 MHz	1.8 max.	8.00*3.20*1.50	4	定制
179	带通滤波器	CE01BPF6032RF1800V01	3.5 dB max.@1550~2050MHz	50 dB min. @ DC ~ 1050MHz 50 dB min. @ 2550 ~ 6150MHz	1.5 max.	6.00*3.20*2.00	4	定制
180	功分器	CE01P2S2012RF0154V01	1.0 dB @80-140 MHz	/	1.92 max.	2.00*1.250*0.95	5-1-3/6	定制
181	带通滤波器	CE01BPF4842RF1100V01	2.0 dB @950~1250 MHz	32 dB min. @ DC~730MHz 37 dB min. @ 1460~3000MHz	1.8 max.	2.00*1.25*0.95	2	定制
182	巴伦	CE01B4A2012RF3100V01	0.8 dB @2700~3600MHz	/	1.92 max.	2.00*1.25*0.95	1-3-4/6	定制

183	带通滤波器	CE01BPF4532RF5450V01	3.0 dB @4400~6500MHz	32 dB min. @ DC~4000 MHz 20 dB min. @ 7100~12000MHz	2.0 max.	4.50*3.20*1.50	2	定制
184	带通滤波器	CE01BPF4525RF5600V01	4.0 dB @5500-5700MHz	40 dB min. @ DC~4600 MHz 40 dB min. @ 6400-8000 MHz	2.0 max.	4.50*2.50*1.50	4	定制
185	功分器	CE01P2S2012RF5180V01	0.7 dB @4550~5900 MHz	/	2.48 max.	2.50*2.00*0.85	2-4-6/6	定制
186	模组	CE01MPF6520RF8000V02	1.0 dB max. @ DC-1000 MHz 2.0 dB max. @ 1000-2000 MHz 23.0 dB max. @ 4000-8000 MHz	10dB min.@DC-2000 MHz 16dB min.@4000-5000 MHz 12.8dB min.@5000-7000 MHz	1.92 max.	6.50*2.00*1.80	4	定制
187	带通滤波器	CE01BPF3225RF0450V01	2.5 dB max. @ 400~500 MHz	23dB min.@DC-350 MHz 23dB min.@550-1100 MHz	1.8 max.	3.20*2.50*1.50	4	定制
188	带通滤波器	CE01BPF3225RF1050V01	2.0 dB max. @ 800~1300 MHz	35dB min.@10~600MHz 40dB min.@2200~6000 MHz	1.8 max.	3.20*2.50*1.50	4	定制
189	带通滤波器	CE01BPF3225RF1400V01	2.0 dB max. @ 1200~1600MHz	35dB min.@50~900MHz 35dB min.@1900~5000MHz	1.8 max.	3.20*2.50*1.50	4	定制
190	电桥	CE01CPL1608RF6919V01	0.3 dB @5700~8400 MHz	/	1.29 max.	1.60*0.80*0.65	4-6-1-3/6	定制
191	带通滤波器	CE01BPF6032RF0600V01	6.0 dB max. @ 450-750MHz	50dB min.@300MHz 50dB min.@900MHz	2.0 max.	6.00*3.20*1.50	4	定制
192	带通滤波器	CE01BPF6032RF0800V01	3.0 dB max. @ 650-950MHz	10dB min.@500MHz 10dB min.@1100MHz	2.0 max.	6.00*3.20*1.50	4	定制
193	带通滤波器	CE01BPF2012RF1580V01	1.3 dB max. @ 1480-1680MHz	20dB min.@1280MHz 20dB min.@2600-3000MHz	2.0 max.	2.00*1.25*0.95	4	定制
194	带通滤波器	CE01BPF2012RF1220V01	1.3 dB max. @ 1080-1360MHz	20dB min.@880MHz 10dB min.@920MHz 20dB min.@2300-2500MHz	2.0 max.	2.00*1.25*0.95	4	定制
195	带通滤波器	CE01BPF4532RF2400V01	3.0 dB max. @ 1900~2900MHz	43dB min.@1600MHz 40dB min.@3200MHz	1.7 max.	4.50*3.20*1.50	2	定制
196	带通滤波器	CE01BPF6032RF2400V01	3.0 dB max. @ 2300-2500MHz	40dB min.@2100MHz 40dB min.@2700MHz	1.67 max.	6.00*3.20*1.50	4	定制
197	低通滤波器	CE01LPF3216RF4300V01	2.0 dB max. @ DC~4300MHz	20dB min.@4660MHz	1.8 max.	3.20*1.60*0.94	4	定制
198	巴伦	CE01B1A2012RF0387V01	0.8 dB max. @300~500 MHz	/	1.92 max.	3.20*1.60*0.95	1-3-4/6	定制
199	带通滤波器	CE01BPF3220RF3300V01	1.0 dB max. @ 3180 - 3420MHz	30dB min.@1200MHz 30dB min.@5100MHz	2.0 max.	3.20*2.00*1.00	2	定制
200	带通滤波器	CE01BPF5032RF1500V01	5.0 dB max. @ 1300-1700MHz	53dB min.@DC~850MHz 50dB min.@1950-4000MHz	1.92 max.	5.00*3.20*1.50	4	定制

201	带通滤波器	CE01BPF6032RF2000V01	2.5 dB max. @ 1000-3000MHz	10dB min.@1000-3000MHz 40dB min.@DC~250MHz 40dB min.@3800-11000MHz	1.92 max.	3.20*2.00*1.50	4	定制
202	功分器	CE01P4S4838RF0537V01	1.6 dB @300~960 MHz	/	2.1 max.	3.20*2.00*1.00	11-2-3-5-6/14	定制
203	带通滤波器	CE01HPF1608RF2300V03	1.1 dB max. @ 2300~2400MHz 0.6 dB max. @ 2496~2690MHz	20dB min.@1710~1995 MHz 20dB min.@1995~2010MHz	2.0 max.	1.60*0.80*0.70	4	定制
204	带通滤波器	CE01BPF1608RF1915V08	2.1 dB max. @ 1880~2025MHz	20dB min.@1545~1610MHz 25dB min.@2400~2500MHz 25dB min.@5150~5850MHz	2.0 max.	1.60*0.80*0.65	4	定制
205	低通滤波器	CE01LPF2012RF0800V01	2.1 dB max. @ DC-800 MHz	20dB min.@1150-1400 MHz 36dB min.@1400-4500MHz 20dB min.@4500-10000MHz	1.92 max.	2.00*1.20*0.84	8	定制
206	低通滤波器	CE01LPF2012RF1575V01	1.8 dB max. @ DC-1575 MHz	20dB min.@2175-2400 MHz 40dB min.@2400-7000 MHz 20dB min.@7000-12000MHz	1.92 max.	2.00*1.20*0.84	8	定制
207	带通滤波器	CE01BPF5048RF1092V01	4.0 dB Max. @960-1224 MHz	40 dB Min. @ DC-800 MHz 40 dB Min. @ 1400-2000 MHz	2.0 max.	5.00*4.80*1.50	4	定制
208	带通滤波器	CE01BPF3220RF1700V01	1.7 dB Max. @1580-1820 MHz	20 dB Min. @ 1380 MHz 20 dB Min. @ 2020 MHz	1.92 max.	3.20*2.00*1.00	4	定制
209	带通滤波器	CE01BPF3220RF1900V01	1.8 dB Max. @1780-2020 MHz	20 dB Min. @ 1580 MHz 20 dB Min. @ 2220 MHz	1.92 max.	3.20*2.00*1.00	4	定制
210	带通滤波器	CE01BPF3220RF2100V01	2.0 dB Max. @1980-2220 MHz	20 dB Min. @ 1780 MHz 20 dB Min. @ 2420 MHz	1.92 max.	3.20*2.00*1.00	4	定制
211	带通滤波器	CE01BPF3216RF6300V01	3.5 dB @6000~6600 MHz	15 dB min. @6900~7400 MHz	1.5 max.	3.20*1.60*0.94	4	消费类
212	双工器	CE01DIP2012RF1215V01	0.70 dB max @1166.45~1249.13 MHz 1.60 dB max @1559.05~1605.88 MHz 0.90 dB max @1166~1280 MHz 1.80 dB max @1525~1606 MHz	7 dB min. @ 1525~1606 MHz 11 dB min. @1166~1280 MHz 8 dB min. @ 1559.05~1605.88 MHz 10 dB min. @1166.45~1249.13 MHz	1.93 max	2.00*1.20*0.80	6	A类
213	带通滤波器	CE01BPF3225RF1200V01	4.5 dB max@1032~1280 MHz 7.5 dB max@1280~1368 MHz	30 dB Min. @ DC-933 MHz 35 dB Min. @ 1486-4500 MHz 10 dB Min. @ 4500-6000 MHz	1.8 max.	3.20*2.50*1.50	4	A类
214	天线	CE01ANT1030RF1905V01	1880~1930MHz	/	2.5 max.	10.0*3.0*0.95	2	A类
215	低通滤波器	CE01LPF2012RF0650V01	1.0 dB max. @ DC-650 MHz	30dB min.@1090-1700 MHz 25dB min.@1700-4300 MHz	1.43 max.	2.00*1.25*0.84	4	mini

216	双工器	CE01DIP2012RF2633V04	0.35dB max @ 617~960 MHz 1.30dB max @ 3300~3400 MHz 0.45dB max @ 1427~1511 MHz 1.10dB max @ 3400~3800 MHz 0.75dB max @ 1710~2170 MHz 0.90dB max @ 5150~5925 MHz 1.10dB max @ 2300~2496 MHz 1.30dB max @ 2496~2690 MHz	17dB min @ 3300~3400 MHz 25dB min @ 617~960 MHz 17dB min @ 3400~3800 MHz 25dB min @ 1427~1511 MHz 22dB min @ 5150~5925 MHz 25dB min @ 1710~2170 MHz 23dB min @ 2170~2690 MHz 10dB min @ 10200~11850 MHz	2 max.	2.0*1.25*0.6	6	消费类
217	带通滤波器	CE01BPF3225RF4085V01	2.0 dB max@ 3130~5040 MHz	20 dB Min. @ DC~2520 MHz 20 dB Min. @ 6260 MHz 20 dB Min. @ 6380~8000 MHz 15 dB Min. @8000~11000MHz	1.93 max	3.20*2.50*0.8	4	A类
218	带通滤波器	CE01BPF3220RF3300V02	1.0 dB max@ 3180 - 3420 MHz	30 dB Min. @ 1200 MHz 30 dB Min. @ 5100 MHz	2.0 max.	3.20*2.00*1.00	4	A类
219	带通滤波器	CE01BPF3532RF3300V01	3.0 dB max@ 3180 - 3420 MHz	10 dB Min. @ 3080 MHz 10 dB Min. @ 3520MHz	2.0 max.	3.20*2.00*1.20	4	A类
220	带通滤波器	CE01BPF3220RF3300V04	1.75 dB max@ 3180 - 3420 MHz	25 dB Min. @ 2800 MHz 25 dB Min. @ 3850MHz	2.0 max.	3.50*3.20*2.50	4	A类
221	带通滤波器	CE01BPF3220RF3300V05	1.0 dB max@ 3200 - 3400 MHz	28 dB Min. @ 100~2000 MHz 35 dB Min. @ 5000MHz	1.5 max.	3.20*2.00*1.50	4	A类
222	带通滤波器	CE01BPF3220RF3300V06	1.75 dB max@ 3180 - 3420 MHz	25 dB Min. @ 2800 MHz 25 dB Min. @ 3850MHz	2.0 max.	3.50*3.20*2.50	4	A类
223	带通滤波器	CE01BPF3532RF3300V02	3.0 dB max@ 3180 - 3420 MHz	10 dB Min. @ 3080 MHz 10 dB Min. @ 3520MHz	2.0 max.	3.20*2.00*1.20	4	A类
224	带通滤波器	CE01BPF3216RF1400V04	2.8 dB @1280-1520 MHz	18 dB min. @1180MHz 18 dB min. @1620MHz	1.6 max.	3.20*1.60*0.90	4	A类
225	带通滤波器	CE01BPF2012RF4700V01	1.5 dB @4400-5000 MHz	40 dB min. @DC~2170MHz 30 dB min. @2300~2700MHz 20 dB min. @5500~5850MHz	1.93 max.	2.00*1.25*0.70	3	
226	双工器	CE01DIP1608RF1622V01	1.0 dB max @DC~1650MHz 1.4 dB max @ 2200~5000 MHz	25 dB min. @ DC~200 MHz 15 dB min. @ 200~1400 MHz 20 dB min. @ 1400~1650 MHz 20 dB min. @ 2200~5000 MHz	2.0 max.	1.6*0.8*0.6	6	
227	电桥	CE01CPL6451RF1400V01	0.6 dB @1150~1650MHz	/	1.3 max.	6.35*5.08*1.50		
228	低通滤波器	CE01LPF3225RF1650K01	1.9 dB max. @ DC-16500 MHz	20dB min.@22500-25000 MHz 25dB min.@25000-26500 MHz	1.93 max.	3.20*2.50*0.94	3	

229	带通滤波器	CE01BPF3225RF1400V04	1.7 dB max @1164-1602 MHz	40 dB min. @1-900MHz 25 dB min. @900-1002MHz 6dB min. @1747.5MHz 35 dB min. @2000-2500MHz 27 dB min. @2500-5900MHz	1.93 max.	3.20*2.50*1.50	3	
230	带通滤波器	CE01BPF4532RF0450V01	3.5 dB max @350-550 MHz	26 dB min. @1-275 MHz 26 dB min. @700-4500 MHz	2.0 max.	4.50*3.20*1.50	4	
231	带通滤波器	CE01BPF4532RF0750V07	3.5 dB max @550-950 MHz	26 dB min. @1-450 MHz 26 dB min. @1050-3500 MHz	2.0 max.	4.50*3.20*1.50	4	
232	低通滤波器	CE01LPF2012RF0710V01	1.3 dB max. @ DC-710 MHz	30dB min.@1170-1750 MHz 27dB min.@1750-4400 MHz	1.93 max.	2, 00*1.25*0.84	4	
233	巴伦	CE01B1A3216RF1549V01	1.5 dB max. @1000~2400 MHz	/	1.92 max.	3.20*1.60*0.90	1-3-4/6	
234	高通滤波器	CE01HPF1608RF7200V01	2.0 dB @7200-9500 MHz 2.0 dB max@9000-15000MHz 1.8 Db@15000-20000MHz	38 dB min. @DC-4200MHz 25 dB min. @4200-5200MHz	1.58 max.	1.60*0.80*0.60	4	
235	带通滤波器	CE01BPF4532RF0750V07	3.5 dB max @550-950 MHz	26 dB min. @1-450 MHz 26 dB min. @1050-3500 MHz	2.0 max.	4.50*3.20*1.50	4	
236	带通滤波器	CE01BPF3225RF1625V01	2.0 dB max @1300-1950 MHz	50 dB min. @DC-900 MHz 45 dB min. @2600-6000 MHz	1.43 max.	3.20*2.50*0.80	4	
237	带通滤波器	CE01BPF3225RF1525V01	2.2 dB max @950-2150 MHz	25 dB min. @DC-800 MHz 10 dB min. @2300-3000 MHz	2.0 max.	3.20*2.50*0.80	4	
238	带通滤波器	CE01BPF6025RF6025V01	3.0 dB max @5850-6200 MHz	35 dB min. @5300 MHz 20 dB min. @6700 MHz	2.5 max.	6.00*2.50*1.50	4	
239	带通滤波器	CE01BPF3216RF5151V02	3.0 dB max @4120-6440 MHz	20dB min. @DC-3000 MHz 20 dB min. @8820-10450 MHz 15 dB min. @10450-14250 MHz	1.6 max.	3.20*1.60*1.00	3	